

門禁保全兩用讀卡機

❖ 型號:PP-85V_M-TFO



- 可做開門及防盜設定兩項功能
- 兩組獨立 REALY 輸出且 LED 燈號狀況明顯
- 特定人員才可設定/解除保全
- 保全設定/解除可選擇不同操作模式:單獨感應或感應加密碼
- 具 RTC 及連線介面可記錄出入資料

規格

讀卡格式	Mifare
使用卡片張數	2000 張
暫存筆數	1000 筆
使用模式	讀卡/讀卡或密碼/讀卡加密碼
感應距離	3-5 公分
電鎖接點輸出	無電壓接點 N.O./N.C./COM · 3A 125VAC / 3A 30VDC
防盜接點輸出	無電壓接點 N.O. /COM · 3A 125VAC / 3A 30VDC
防破壞開關	無電壓接點 N.O./N.C./COM
環境溫度	0°C~70°C
環境溼度	10%~90%
設置場所	室內/室外
防盜設定指示燈	有
待機消耗電流	50mA±5%
動作消耗電流	75mA±5%
電源	DC 12V ±10%
尺寸	116mm(長) x 81mm(寬) x 30mm(厚)