

連線型門禁讀卡機

❖ 型號:PP-85V_Q



規格

讀卡格式	Q Type (防拷)
使用卡片張數	2000 張
暫存筆數	1000 筆
使用模式	讀卡 / 讀卡+密碼 / 讀卡或密碼
感應距離	3-5 公分
門鈴按鈕	NO 常開接點
通信介面	RS485
輸入接點	開門按鈕、防盜監視、開門監視
輸出接點	電鎖控制輸出、警報輸出、防破壞
防水等級	IP56
電源	DC 12V ±10%
尺寸	116mm(長) x 81mm(寬) x 30mm(厚)

門禁管制特點

- 使用者之資料包含使用者之識別證碼 / 組別 / 個人密碼 / 卡片有效日期或者員工帶碼 / 姓名
- 可選擇其中一種操作模式：1.單獨感應 2.感應加個人密碼 3.單獨門密碼 4.單獨按卡號及個人密碼 5.由時間區切換操作模式 6. 時間區不管制(Free access)。所有密碼功能均可啟動防脅迫功能
- 可直接由讀卡機查詢特定使用者之進出時間或特定日期內之使用者之進出資料等
- 讀卡機系統參數設定及人員門禁資料增加，刪除等可直接由讀卡機鍵盤直接依組別快速設定或由讀卡學習帶入卡號或由電腦連線設定
- 經由串列輸出(RS-485 或電晶體)，搭配多點輸出繼電器盒(8F/24F/48F/64F/96F)可做電梯樓控管制
- 樓控各別樓層管制時，可搭配時間區管制功能，同時作樓控及時間區管制
- 開門延時秒數暫態可設成常態輸出，可作為保全門口機設定 / 解除使用
- 搭配外接感應讀頭，可作單門一進一出管制
- 反折返自動清除功能：具 24/36/48Hrs 等 3 種特定時間後可自動清除反折返限制功能
- 時間區管制每日 8 個時段可供設定(每週 56 個)，可應用於門禁時段管制，刷卡模式，自動班別或者門禁不管制等功能
- 人員卡可設定失效日期或員工代號顯示功能(兩種擇一操作)
- 防止按鍵亂按，具鍵盤鎖啟動 / 解除功能