


感應式門禁讀卡機

❖ 型號:PP-6850_N

規格



螢幕顯示	LCD 型，16 字 x2 行背光液晶顯示
讀卡格式	EM
使用卡片張數	1000 張
使用模式	讀卡 / 讀卡+密碼 / 讀卡或密碼
感應距離	3~5 公分(視環境)
外殼	ABS 塑膠外殼
輸入接點	開門按鈕、防盜監視、開門監視、讀頭
輸出接點	電鎖控制、警報、防破壞、印表機
電源	DC 12V ±10%
尺寸	138mm(長) x 85mm(寬) x 29mm(厚)

門禁管制特點

- 採感應讀卡頭及控制主機合一設計，也可外接讀卡頭作進出管制
- 操作模式：讀卡、讀卡加按門密碼、讀卡或按門密碼
- 可管制 1000 人，可設定 5 組 1 至 8 位數之獨立門禁密碼
- 具反脅迫功能並可自由設定開門時間，嘗試錯誤次數警報，警報時間設定及開門監視時間設定
- 具備防盜保全設定 / 解除功能，可搭配防盜主機使用
- 具防破壞微動開關，當讀卡機遭破壞時可送出訊號發報
- 具開門監視功能，當開門時間太久或未經感應讀卡強行進入時發送警報通知
- 可查詢使用卡是否為合法卡，並透過列表機列印
- 可外接印表機介面則可列印系統參數及查詢人員許可資料，並可列印合法及不合法進出記錄
- 具 10 組數十種連貫性功能及簡易巨集指令，經由鍵盤操作，LED 及聲響指示，易學易用
- 採低消耗功率之 CMOS 微電腦及存取資料，可保存十年不流失